Samsung I8510
Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Jei norite juo greitai naudotis, skaitykite darbo pradžios vadovą.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Spustelėkite [Meniu] → **Pramogos** → **Muzik. grot.** (rodo [Meniu], kad reikia eiti į **Pramogos**, tada į **Muzik. grot.**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (reiškia Fotoaparato / vaizdo skambučio mygtuką).

< > **Kampiniai skliausta** — funkciniai klavišai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo funkcinį klavišą **Gerai**)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- Šiame produkte naudojama programinė įranga, kuria naudotis teisę suteikė Symbian Ltd. © 1998-2008. "Symbian" ir "Symbian OS" yra "Symbian Ltd." prekės ženklai.

symbian OS

- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

Java POWERED

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B014069.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „DivX®“ yra registruotas „DivX, Inc.“ prekės ženklas ir naudojamas pagal licenciją.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc.“ Tai oficialus „DivX“ sertifikuotas įrenginys, kuriuo galima peržiūrėti „DivX“ vaizdo įrašus. Atkuria „DivX®“ vaizdo įrašus iki 320x240. Gali atkurti „DivX®“ vaizdo įrašus iki 640x480.

APIE „DIVX“ VAIZDO TRANSLIACIJOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ (VOD) PASLAUGĄ

Šis „DivX®“ sertifikuotas įrenginys privalo būti užregistruotas su „DivX“, kad juo galima būtų paleisti „DivX“ vaizdo transliacijos pagal pareikalavimą (VOD) turinį. Pirmiausia sukurkite „DivX VOD“ registracijos kodą, skirtą jūsų įrenginiui ir pateikite jį registracijos metu. [Svarbu: „DivX VOD“ turinys yra apsaugotas „DivX DRM“ (Digital Rights Management) sistema, apribojančia atkūrimą ir leidžiančia vaizdą paleisti tik su „DivX“ sertifikuotais įrenginiais. Jei bandote leisti „DivX VOD“ turinį, kuris nėra patvirtintas jūsų įrenginiui, parodomas pranešimas „Authorization Error“ (Autorizavimo klaida) ir turinys nepaleidžiamas.] Sužinokite daugiau apsilankę www.divx.com/vod.

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 1

Įspėjimai dėl saugos 1
Saugos užtikrinimo priemonės 3
Svarbi informacija apie naudojimą 6

Ryšys 10

Ryšiai 10
Žinutės 13
Žurnalas 25

Daugialypė terpė 29

Muzikos grotuvas 29
Fotoaparatas ir albumas 31
Galerija 36
„ShoZu“ 37
Vaizdo įrašų doroklis 38
Skaitmeninis rėmelis 42
Radijas 44
„RealPlayer“® 45
Diktofonas 45
„PC Studio“ 46
DLNA 47

Veiksmingas teikiamų galimybių panaudojimas 48

Adresatai 48

Kalendorius 53
„Quickoffice®“ 54
„Adobe® Reader®“ 54
Užrašai 55

Tinklas 56

Naršymas tinklalapyje 57
Žymos priskyrimas 58
Žymos naudojimas 58
Tinklalapio išsaugojimas ir peržiūra atsijungus 58
Failų atsisiuntimas iš interneto 59
„GyPSii“ 60
„fring™“ 61
„Google“ 62
Yahoo! Go 62
CNN 62

Ryšiai 63

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 63
Jungimasis naudojant USB 66
Prietaiso sinchronizavimas 68

Papildomos programos 69

Skaičiuotuvas 69
Laikrodis 69
Keitiklis 71
GPS duomenys 72
Navigacija 75
Orientyrai 75
Smart reader 75
Žodynas 76

Tvarkytuvės 77

Failų tvarkyklė 77
Zip 79
Programų tvarkytuvė 80
Prietaiso tvarkytuvė 81
Licencijų tvarkytuvė 82
Ryšių tvarkytuvė 83

Nustatymai 84

Bendrieji nustatymai 84
Telefono nustatymai 85
Ryšio nustatymai 86
Programų parametrai 88

Gedimai ir jų šalinimas a

Rodyklė f

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių arba telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.

WARNING

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CAUTION Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0° C/32° F ar aukštesnėje nei 45° C/113° F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.

CAUTION

- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.
- Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti. Panaudotus akumuliatorius arba prietaisus išmeskite laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neliesti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais telefonais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,414 W/kg. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį.

Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite apsilankę "Samsung" mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas telefono utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotiniam perdirbimui neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis utilizavimui.

Ryšys

Jūsų prietaisas leidžia siųsti ir priimti įvairių rūšių skambučius ir pranešimus naudojant mobiliojo ryšio tinklą ir internetą.

Ryšiai

Sužinokite, kaip naudotis savo prietaiso ryšio funkcijomis. Apie pagrindines ryšio funkcijas skaitykite darbo pradžios vadove.

Skambinimas į užsienį

1. Spauskite [*] du kartus, jei norite įterpti simbolį + (jis naudojamas vietoj tarptautinio prieigos kodo).
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeris bus surinktas.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Ryšio pasirinkimas iš adresatų sąrašo

1. Jei norite patekti į savo adresatų sąrašą, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite <**Adr. knyga**>.
2. Pereikite prie adresato ar ieškokite jo įvesdami kelias pirmąsias adresato vardo raides.
3. Norėdami paskambinti numatytuoju adresato numeriu spauskite [ ].

Taip pat galite paspausti mygtuką Patvirtinti ir atidaryti informaciją apie adresatus, o tada pasirinkti kitą numerį ar ryšio rūšį (pvz., vaizdo ryšį).

Pertrauka

Jei skambinate automatizuota sistema, tarp telefono numerio ir kitos numerių grupės galite nustatyti pertrauką.

Norėdami nustatyti pertrauką, spauskite [*] ir parinksite pertraukos rūšį:

- **p** (automatinė pertrauka): spauskite [*] tris kartus, jei norite, kad pertrauka būtų daroma automatiškai. Prietaisas palauks dvi sekundes, o tada, pertraukai pasibaigus, automatiškai surinks tuos numerius.
- **w** (rankiniu būdu įterpta pertrauka): spauskite [*] keturis kartus, jei norite nustatyti pertrauką rankiniu būdu. Jei norite, kad po pertraukos būtų išsiųsti likusieji numeriai, privalote spausti <**Siųsti**>.

Praleistų ryšių peržiūra ir jų grąžinimas

Jūsų prietaiso ekrane bus parodyti praleisti ryšiai.

Norėdami grąžinti ryšį,

1. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti.
2. Pereikite prie praleisto ryšio.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas neseniai rinktu numeriu

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie numerio ir spauskite [ ].

Skambučių peradresavimas

Šios funkcijos paslaugos teikėjas ar tinklas gali nepalaikyti.

Priimamų ryšių peradresavimas,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametrai** → **Parametrai** → **Telefonas** → **Ryšių peradres.**.
2. Pereikite prie ryšio rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie peradresavimo rūšies ir spauskite <**Funkcijos**> → **Įjungti**.
4. Balso ryšiams nurodykite peradresavimo vietą (pašto dėžutę arba kitą numerį) ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).

Ryšių draudimas (blokavimas)

Jei norite įjungti šią funkciją, jums reikės iš paslaugos tiekėjo gauti draudimo slaptažodį.

Draudimas priimti ryšius iš konkretaus numerio,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametrai** → **Parametrai** → **Telefonas** → **Ryšių draudimo**.
2. Pereikite prie draudimo rūšies ir spauskite <**Funkcijos**> → **Įjungti**.
3. Įveskite draudimo slaptažodį ir spauskite <**Gerai**>.

Jei tris kartus neteisingai įvesite draudimo slaptažodį, prietaisas bus užrakintas. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žinutės

Išmokite naudoti pranešimų siuntimo funkcijas. Nurodymus, kaip įvesti tekstą, rasite darbo pradžios vadove.

Pranešimų katalogai

Kai atidarysite Pranešimus, rasite funkciją **Naujas praneš.** ir katalogų sąrašą:

- **Gautieji**: priimtieji pranešimai, išskyrus el. laiškus ir mobiliuoju ryšiu siunčiamus tinklo pranešimus
- **Mano katalogai**: pranešimų šablonai ir išsaugotieji pranešimai
- **Nauja pšt. dėžutė**: gauti el. laiškai; kai susikuriate pašto dėžutę, čia rodomas jūsų pateiktas vardas
- **Juodraščiai**: dar neišsiųsti pranešimai

- **Išsiųstieji**: paskutiniai siųsti pranešimai
- **Siunčiamieji**: laikina pranešimų, laukiančių, kol bus išsiųsti, talpykla
- **Ataskaitos**: ataskaitos apie išsiųstą tekstą ir daugiaformačius pranešimus (MMS); ataskaitą apie pranešimo nusiuntimą turite užsisakyti iš pranešimų funkcijų dar prieš siųsdami pranešimą

- Pranešimai, siunčiami naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį, kataloguose Juodraščiai ar Išsiųstieji nėra išsaugomi.
- Ataskaitos apie nusiųstą daugiaformatį pranešimą galite negauti, jei išsiuntėte jį el. pašto adresu.

Gautųjų katalogo piktograma

Gautųjų kataloge šalia savo pranešimų galite matyti šias piktogramas:

Piktograma	Aprašymas
	Neperskaitytas tekstinis pranešimas
	Pranešimas apie daugiaformatį pranešimą
	Neperskaitytas daugiaformatis pranešimas
	Neperskaitytas specialusis pranešimas
	Neperskaitytas paslaugų pranešimas
	Naudojant „Bluetooth“ ryšį gauti duomenys
	Nežinoma pranešimų rūšis

Siunčiamųjų būsena

Kai esate ne ryšio zonoje ar neturite ryšio su tinklu ar el. pašto serveriu, jūsų pranešimai liks Siunčiamųjų kataloge, kol ryšys bus atkurtas. Siunčiamųjų būsena parodo, kodėl pranešimas yra laikomas Siunčiamųjų kataloge:

- **Siunčia**: prietaisas jungiasi ir pranešimas netrukus bus išsiųstas
- **Laukia**: pranešimas laukia kitų pranešimų eilėje ir bus išsiųstas, kai tik atsiras tokia galimybė
- **Vėl siųsti (laikas)**: pranešimo išsiųsti nepavyko, jis bus išsiųstas nurodytu laiku
- **Atidėtas**: šį pranešimą numatoma išsiųsti vėliau
- **Nepavyko**: prietaisas daug kartų bandė siųsti pranešimą, bet jam nepavyko

Tekstiniai pranešimai

Ilgesni nei 160 ženklų tekstiniai pranešimai yra dalijami į dvi ar daugiau dalių, kurios siunčiamos atskirai; už kiekvieną taip pat reikia mokėti atskirai.

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → **Naujas praneš.** → **Pranešimas**.
2. Jei norite parinkti adresatą, įveskite telefono numerį arba paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite tekstą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.

Teksto žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → **Gautieji**.
2. Norėdami pasirinkti pranešimą, pereikite prie pranešimo ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Pranešimų skaitymas iš SIM kortelės

Jei SIM kortelėje yra išsaugotų tekstinių pranešimų, galėsite juos peržiūrėti tik nukopijavę į prietaisą.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → **<Funkcijos>** → **SIM pranešimai**.
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Pažymėti/ atžymėti** → **Žymėti** (jei norite pasirinkti vieną) arba **Žymėti visus** (jei norite pasirinkti visus).
3. Spauskite **<Funkcijos>** → **Kopijuoti** → **Gautieji** arba aplanką.

Dabar galite peržiūrėti pranešimus iš katalogo, esančio jūsų prietaise.

Daugiaformačiai pranešimai

Prieš siųsdami daugiaformačius pranešimus turite nurodyti prieigos tašką.

Nustatykite prieigos tašką

Jūsų paslaugos teikėjas gali atsiųsti jums prieigos taško parametrus specialiuoju pranešimu. Jei norite, kad prieigos taškas naudojant specialųjį pranešimą būtų nustatytas automatiškai, žr. „Duomenų ar parametrų, atsiųstų specialiaisiais pranešimais, išsaugojimas savo prietaise“ ▶ 25 psl.

Prieigos taško nustatymas rankiniu būdu,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametrai** → **Parametrai** → **Ryšys su išorin.** → **Prisijungimo obj.** → **Daugiaf. praneš.**.
2. Paslinkite žemyn ir spauskite Patvirtinti mygtuką (taip parinksite jau esantį prieigos tašką) arba spauskite **<Funkcijos>** → **Naujas prieigos taškas**.
3. Prieigos taško funkcijas nustatykite remdamiesi instrukcijomis, kurias gausite iš savo paslaugos teikėjo.

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → **Naujas praneš.** → **Pranešimas**.
2. Jei norite parinkti adresatą, įveskite telefono numerį arba paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite tekstą.
4. Norėdami įterpti turimą daugiaformatį objektą spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti turinį** → nurodykite objekto tipą → **Iš „Galerijos“**. Norėdami įterpti naują daugiaformatį objektą spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti turinį** → nurodykite objekto tipą → **Naują**.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.

Galite dėti tik paveikslėlius, kurių raiška yra 176 x 144 arba didesnė.

Daugiaformačio pranešimo redagavimas

Prieš išsiųsdami daugiaformatį pranešimą galite redaguoti:

- Norėdami pranešimo antraštėje pridėti laukelių spauskite <**Funkcijos**> → **Pran. antraštės laukeliai** → laukelio tipą.
- Norėdami keisti teksto išdėstymą, spauskite <**Funkcijos**> → **Tekstas – pabaigoje** arba **Pirma tekstas**
- Norėdami pašalinti elementą spauskite <**Funkcijos**> → **Pašalinti** → nurodykite elementą

Galite į skaidres dėti paveikslėlių, garsinių signalų ar vaizdo įrašų, tačiau į vieną skaidrę leidžiama dėti tik vienos daugialypės terpės rūšies priedą.

Daugialypių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → **Gautieji**.
2. Norėdami pasirinkti pranešimą, pereikite prie pranešimo ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Balso pašto išklausymas

Jei jūsų ryšio teikėjas yra iš anksto paskyręs jūsų balso pašto numerį, norėdami patekti į balso paštą spauskite [**1**] ir palaikykite.

Jei balso pašto numeris nėra iš anksto paskirtas arba jums reikia pakeisti balso pašto numerį,

1. laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Ryš. pšt. dėž.** → **<Funkcijos>** → **Pakeisti numerį**.
2. Įveskite paslaugos teikėjo suteiktą balso pašto numerį ir spauskite **<Gerai>**.

Dabar galite patekti į savo balso paštą iš laukimo režimo – paspauskite ir palaikykite [**1**].

El. laiškai

Prieš siųsdami ar priimdami el. laiškus turėsite susikurti pašto dėžutę.

Pašto dėžutės kūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **El. paštas** arba **Sinchr. el. paštas** → **Pašto dėžutės**.
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Nauja pašto dėžutė**.
3. Norėdami paleisti pašto dėžutės sąrankos vedlį ir pradėti vykdyti ekrane pateikiamas instrukcijas, spauskite **<Pradėti>**.

Elemente Pranešimai automatiškai pasirodys naujoji pašto dėžutė. Jei norite pakeisti turimą pašto dėžutę, grįžkite į el. laiško parametrus ir pereikite nuo „Naudojamos pašto dėžutės“ prie kitos pašto dėžutės.

Jei naudojate POP3 protokolą, pašto dėžutė jungiantis prie interneto nebus automatiškai atnaujinama. Norėdami peržiūrėti pranešimus turėsite atsijungti, o tada iš naujo prisijungti.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → **Naujas praneš.** → **El. laiškas**.
2. Jei norite parinkti adresatą, įveskite el. pašto adresą arba paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite siuntėją.
4. Paslinkite žemyn ir įveskite tekstą.
5. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti** → nurodykite objekto tipą (pasirinktinai).
6. Spauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, pranešimas bus laikomas Siunčiamųjų kataloge, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje.

El. laiško peržiūra

Atsidarę pašto dėžutę galite perskaityti ankstesnius el. laiškus, nuskaitytus neprisijungus, arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

Naujų laiškų skaitymas prisijungus prie interneto,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → nurodykite savo pašto dėžutę.

2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Jungti**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Priimti el. laiškus** → **Naujus**.

Naujų laiškų skaitymas neprisijungus prie interneto

1. Spauskite <**Funkcijos**> → **Baigti ryšį**.
2. Pakartokite anksčiau aprašytus 1-3 žingsnius.

El. laiško priedų peržiūra ar išsaugojimas

El. laiško prieduose ( ) gali būti virusų, galinčių tapti jūsų prietaiso gedimų priežastimi. Norėdami savo prietaisą apsaugoti priedus atidarykite tik jei pasitikite siuntėju.

Priedo peržiūra,

1. Atidarę el. laišką, spauskite <**Funkcijos**> → **Priedai**.
2. Pereikite prie priedo ir spauskite Patvirtinti mygtuką.
   Atitinkama programa atidarys priedą.

Priedo išsaugojimas,

1. Atidarę el. laišką, spauskite <**Funkcijos**> → **Priedai**.
2. Pereikite prie priedo ir spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

El. laiško trynimas

Galite ištrinti el. laišką vien tik iš savo prietaiso arba kartu ir iš prietaiso, ir iš pašto serverio.

Laiško trynimas tik iš savo prietaiso,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → nurodykite savo pašto dėžutę.

2. Pereikite prie el. laiško ir spauskite <**Funkcijos**> → **Trinti**→ **Telefono**.

El. laiško antraštė liks jūsų pašto dėžutėje, kol neištrinsite laiško iš pašto serverio.

Laiško trynimas kartu iš prietaiso ir iš pašto serverio,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → nurodykite savo pašto dėžutę.
2. Pereikite prie el. laiško ir spauskite <**Funkcijos**> → **Trinti** → **Telefono ir serverio**.

Jei esate neprisijungęs prie interneto, laiškai iš serverio bus ištrinti, kai prisijungsite kitą kartą. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrinti laiškai yra pašalinami tada, kai baigiate ryšį su pašto dėžute.

Momentiniai pranešimai

Galite siųsti ir gauti momentinius pranešimus (MP), jei jūsų paslaugos teikėjas palaiko šią funkciją.

Registravimasis prie MP serverio

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **MP**.
2. Jei prietaisas nebando registruotis automatiškai, spauskite <**Funkcijos**> → **Įsiregistruoti**.
3. Pasirinkite abonementą.
4. Įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį, o tada spauskite <**Gerai**>.
5. Norėdami išsiregistruoti, spauskite <**Funkcijos**> → **Išsiregistruoti**.

Pokalbio pradžia

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **MP** → **Diskusijos**.

2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja diskusija** → **Įvesti vartotojo adresą** arba **Rinktis iš adresatų.**
3. Įveskite vartotojo ID ar parinkite adresatą iš adresatų sąrašo.
4. Norėdami baigti pokalbį spauskite <**Funkcijos**> → **Baigti diskusiją**.

Kvietimo priėmimas

Gavę MP kvietimą paspauskite <**Rodyti**>, jei sutinkate priimti kvietimą. Jei vienu metu gaunate kelis pranešimus, spauskite <**Rodyti**>, pereikite prie kurio nors kvietimo ir spauskite <**Gerai**>.

MP adresatų įrašymas

Galite išsaugoti informaciją apie MP adresatus pokalbio metu spausdami <**Funkcijos**> → **Į MP adresatus**. Taip pat galite įrašyti informaciją į MP adresatus spausdami <**Funkcijos**> → **Naujas MP adresatas**.

MP adresatų peržiūros metu matysite tokias piktogramas:

Piktograma	Aprašymas
	adresatas yra prisijungęs
	adresatas yra neprisijungęs
	adresatas yra blokuojamas

Jei prie adresato nėra jokios piktogramos, tai reiškia, kad adresatas yra nežinomas.

Garso pranešimai

Galite siųsti garso pranešimus kartu su balso komentarais ar garso įrašais. Norėdami įrašyti balso komentarą ar garso įrašą skaitykite „Diktofonas“.
▶ 45 psl.

Garso pranešimo siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → **Naujas praneš.** → **Garso pranešimas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įrašyti gavėją**.
3. Pereikite prie pranešimo gavėjo numerio ir paspauskite Patvirtinti mygtuką → <**Gerai**> → (jei reikia).
4. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti garso įrašą** → **Iš „Galerijos“** arba **Naują garso įrašą**.
5. Spauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.

Mobiliuoju tinklu transliuojami pranešimai

Jei jūsų paslaugos teikėjas palaiko šią funkciją, galite užsisakyti mobiliojo tinklo transliacijas ir automatiškai gausite informacinius pranešimus arba naujausias žinias.

Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę užsisakyti mobiliojo tinklo transliacijas kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Įrašykite mobiliojo ryšio transliacijų temą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → <**Funkcijos**> → **Transliacija**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Tema** → **Įtraukti rank. būdu**.
3. Įrašykite temos pavadinimą ir numerį, o tada spauskite <**Gerai**>.

Transliacijų užsisakymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → <**Funkcijos**> → **Transliacija**.

2. Pereikite prie temos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Užsakyti**.
   Dabar jūsų prietaisas naujus pranešimus gaus automatiškai.
3. Norėdami atšaukti prenumeratą spauskite <**Funkcijos**> → **Nebeužsakyti**.

Kai kurie ryšio parametrai gali blokuoti transliacijas. Kreipkitės į savo paslaugos teikėją, kad pasirūpintų tinkamais ryšio parametrais.

Transliacijų temos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → <**Funkcijos**> → **Transliacija**.
2. Pereikite prie temų katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie temos ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Nustatykite, kad būtumėte automatiškai informuojami apie mobiliuoju tinklu transliuojamus pranešimus

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → <**Funkcijos**> → **Transliacija**.
2. Pereikite prie temos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Aktuali tema**.
3. Norėdami sustabdyti automatinį informacinių pranešimų siuntimą spauskite <**Funkcijos**> → **Neaktuali tema**.

Specialieji pranešimai

Jūsų prietaisas gali priimti įvairių rūšių specialiuosius pranešimus (angl. „smart messages“), vizitinių kortelių, skambučių tonų, kalendoriaus įvykių, naršymo adresų ir parametrų. Jūsų paslaugos teikėjas gali siųsti specialiuosius pranešimus, kuriuos galite panaudoti įkeldami parametrus į savo prietaisą.

Duomenų ar parametrų, atsiųstų specialiaisiais pranešimais, išsaugojimas savo prietaise

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešimai** → **Gautieji**.
2. Pereikite prie pranešimo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Spauskite <**Funkcijos**> ir išsaugokite duomenis ar parametrus pagal specialiojo pranešimo rūšį.

Taip pat galite gauti el. pašto informacinius pranešimus apie tai, kiek naujų el. laiškų yra jūsų nuotolinėje pašto dėžutėje.

Paslaugų pranešimai

Galite gauti paslaugų pranešimus iš savo ryšio teikėjo, kurie yra automatiškai ištrinami, kai nustoja galioti. Galite peržiūrėti paslaugų pranešimus kataloge Gautieji (jums gali tekti atsisiųsti šiuos pranešimus iš ryšio teikėjo).

Kreipkitės į savo ryšio teikėją, kad suteiktų daugiau informacijos apie paslaugų pranešimus.

Žurnalas

Ryšių žurnaluose esančios informacijos apie ryšius, paketinius duomenis ir kitus ryšių įvykius peržiūra.

Vėliausi ryšiai

Galite peržiūrėti vėliausius ryšius ir ištrinti įrašus apie neseniai praleistus ryšius, priimtus ryšius ar rinktus numerius.

Įrašų apie vėliausius ryšius įrašų peržiūra

Neseniai praleistų ryšių, priimtų ryšių ar rinktų numerių peržiūra,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai**.

2. Pereikite prie ryšio rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Norėdami paskambinti numeriu iš ryšių žurnalo pereikite prie numerio ir spauskite [ ].

Įrašų apie vėliausius ryšius trynimas

Galite iškart ištrinti visus vėliausių ryšių įrašus, ištrinti tik vieną ryšio įrašą arba ištrinti vienintelį numerį iš žurnalo.

Visų vėliausių ryšių įrašų trynimas,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti vėl. ryšius**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Vienintelio ryšio įrašo trynimas,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai** → nurodykite ryšio rūšį.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti įrašus**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Vienintelio numerio iš žurnalo trynimas,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai** → nurodykite ryšio rūšį.
2. Pereikite prie numerio ir spauskite [**C**] arba paspauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Ryšio trukmė

Norėdami peržiūrėti paskutinio ryšio trukmę, rinktą numerį, priimtą ryšį ar visus ryšius laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Ryšio trukmė**.

Paketiniai duomenys

Norėdami peržiūrėti išsiųstų ar priimtų paketinių duomenų kiekį, laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Pak. duomenys**.

Ryšių žurnalas

Galite peržiūrėti išsamią informaciją ir filtrų įrašus naudodami ryšių žurnalą.

Ryšių žurnalo peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas**.
2. Pereikite į dešinę, jei norite perjungti ryšių žurnalą.

Kai kurie įvykiai, pvz., tekstiniai pranešimai, kurie yra suskaidyti į kelis pranešimus, rodomi kaip vienas įvykis.

Įvykiai filtrų įrašų žurnale

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas**.
2. Pereikite į dešinę, jei norite perjungti ryšių žurnalą.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atrinkti**.
4. Pereikite prie filtro rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Ryšių žurnalo trynimas

Norėdami ištrinti visą žurnalo turinį,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas**.
2. Pereikite į dešinę, jei norite perjungti ryšių žurnalą.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išvalyti žurnalą**.
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Žurnalo įrašų laikymo trukmė

Galite keisti ryšių įvykių saugojimo žurnale trukmę. Tam laikui pasibaigus, įvykiai ištrinami automatiškai, kad atmintyje atsirastų laisvos vietos.

Žurnalo įrašų laikymo trukmės nustatymas,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Pakeisti**.
4. Pereikite prie trukmės ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Jei nurodysite **Nesaugoti**, ryšių įvykiai žurnale saugomi nebus.

Daugialypė terpė

Sužinokite, kaip savo prietaise naudotis daugialypės terpės programomis: Muzikos grotuvas, Fotoaparatas ir albumas, Galerija, „ShoZu“, Vaizdo įrašų doroklis, Skaitmeninis rėmelis, Radijas, „RealPlayer“, Diktofonas, „PC Studio“ ir DLNA.

Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvu galite atkurti mp3, aac ar wma muzikinius failus.

Įrašykite failus į savo prietaisą

Naudodami „PC Studio“ programą (skaitykite „PC Studio“ programos žinyną) ar „MicroSD“ atminties kortelę galite įrašyti muzikinius failus į savo prietaisą atsisiuntę jų iš interneto ar kompiuterio.

Įrašykite failus į fonoteką

Automatinis failų įrašymas į fonoteką,

1. Įrašykite muzikinius failus į savo prietaisą.
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Muzik. grot.**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atnaujinti biblioteką**.

Muzikos failų atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Muzik. grot.**.
2. Pasirinkite grojaraštį.
3. Pereikite prie failo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Atkūrimo metu naudokite šiuo mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
Patvirt.	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Naršymo (žemyn)	sustabdo atkūrimą
Naršymas (į kairę)	Atkurti iš naujo, peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes), perklausyti atgal (paspauskite ir palaikykite)
Naršymas (į dešinę)	peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti)
Garsumas	Sumažinti ar padidinti garsą

Galite sustabdyti grojamą muzikos kūrinį paversdami prietaisą priekiu žemyn, įjungę Etiketo pauzę ([Meniu] → **Parametrai** → **Parametrai** → **Bendrieji** → **Stiliaus nustat.** → **Tonai** → **Etiketo režimas** → **Įjungtas**).

Grojaraščio sukūrimas

Savo grojaraščio kūrimas,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Muzik. grot.** → **Grojaraščiai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Kurti grojaraštį** → atminties vieta (jei reikia).

3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Spauskite <**Taip**>.
5. Pasirinkite muzikos kategoriją → kūrinį.
6. Spauskite <**Atlikta**>.

Fotoaparatas ir albumas

Jūsų prietaisas leidžia jums daryti skaitmenines nuotraukas (JPG formato) arba įrašyti vaizdo filmus (MP4 formato).

CAUTION Rankiniu būdu neatidarinėkite arba nelieskite objektyvo dangtelio, kad nepažeistumėte objektyvo dangtelio arba fotokameros.

Fotografavimas

1. Norėdami įjungti vaizdo kamerą, paspauskite ir palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pasukite prietaisą 90° prieš laikrodžio rodyklę (į kairę).
3. Lęšius nukreipkite į daiktą ir, jei reikia, sureguliuokite vaizdą (žr. "Klaviatūros naudojimas fotoaparato režimu").
4. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite patvirtinimo arba fotoaparato mygtuką.

Klaviatūros naudojimas fotoaparato režimu

Mygtukas	Funkcija
Naršymo (aukštyn)/ ✳	Įjungti arba išjungti blykstę
Naršymo (žemyn)/**3**	Nustatomas uždelsimo prieš fotografuojant laikas
Naršymas (į kairę)	Pakeičia fokusavimo režimą
Naršymas (į dešinę)	Koreguojamas šviesumas

Mygtukas	Funkcija
2	Pakeičia fotografavimo režimą
#	Slepiamos arba ekrane rodomos piktogramos ar instrukcijos
Garsumas	Didinamas arba mažinamas vaizdas

Įrašykite vaizdo klipą

1. Norėdami įjungti vaizdo kamerą, paspauskite ir palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pasukite prietaisą 90° prieš laikrodžio rodyklę (į kairę).
3. Vaizdo kameros režimo jungiklį perjunkite į [ ].
4. Lęšius nukreipkite į daiktą ir, jei reikia, sureguliuokite vaizdą (žr. "Naudokite klaviatūrą prietaisui veikiant vaizdo kameros režimu").
5. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite patvirtinimo arba fotoaparato mygtuką.
6. Paspausdami <□> ar fotoaparato mygtuką, sustabdykite įrašymą.

Naudokite klaviatūrą prietaisui veikiant vaizdo kameros režimu

Mygtukas	Funkcija
Naršymo (aukštyn)/ ✳	Įjungti arba išjungti blykstę
Naršymo (žemyn)/**3**	Nustatomas uždelsimo prieš vaizdo įrašymą laikas
Naršymas (į kairę)	Pakeičia fokusavimo režimą
Naršymas (į dešinę)	Koreguojamas šviesumas
#	Slepiamos arba ekrane rodomos piktogramos ar instrukcijos

Mygtukas	Funkcija
Garsumas	Didinamas arba mažinamas vaizdas

Nuotraukų arba vaizdo įrašų peržiūra

1. Budėjimo režimu pastumkite fotoaparato režimo jungiklį į padėtį [▶] ir paspaudę palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pereikite prie nuotraukos arba vaizdo įrašo ir pasirinkite.

Skaidrių peržiūra

1. Budėjimo režimu pastumkite fotoaparato režimo jungiklį į padėtį [▶] ir paspaudę palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite <**Parinktys**> → **Skaidrių demon.**.

Nuotraukų redagavimas

Redaguokite nuotraukas ir naudokite linksmus efektus.

Nuotraukos pertvarkymas

1. Budėjimo režimu pastumkite fotoaparato režimo jungiklį į padėtį [▶] ir paspaudę palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Pereikite iki **Pasukti ir paversti** ir pasirinkite.
4. Naudodamiesi naršymo mygtuku paverskite ar pasukite nuotrauką taip, kaip norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Nuotraukos apkirpimas

1. Budėjimo režimu pastumkite fotoaparato režimo jungiklį į padėtį [▶] ir paspaudę palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Pereikite iki **Apkirpti** ir pasirinkite.
4. Naudodamiesi naršymo mygtuku keiskite stačiakampio dydį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskte <**Atlikta**>.
5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Nuotraukos dydžio keitimas

1. Budėjimo režimu pastumkite fotoaparato režimo jungiklį į padėtį [▶] ir paspaudę palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Pereikite iki **Keisti dydį** ir pasirinkite.
4. Pasirinkite dydį ir paspauskite <**Atlikta**>.
5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Nuotraukos pritaikymas

1. Budėjimo režimu pastumkite fotoaparato režimo jungiklį į padėtį [▶] ir paspaudę palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Pereikite prie **Ryškumas ir kontrastas**, **Automatinis paryškinimas** arba **Spalva** ir pasirinkite.

4. Naudodamiesi naršymo mygtuku nustatykite nuotrauką, kokią norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Efektų naudojimas nuotraukoms

1. Budėjimo režimu pastumkite fotoaparato režimo jungiklį į padėtį [▶] ir paspaudę palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Pereikite iki **Efektas** ir pasirinkite.
4. Pereikite prie naudotino efekto ir paspauskite <**Atlikta**>.
5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Vaizdinės ypatybės įterpimas

1. Budėjimo režimu pastumkite fotoaparato režimo jungiklį į padėtį [▶] ir paspaudę palaikykite fotoaparato mygtuką.
2. Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Pereikite prie **Rėmelis**, **Įtraukti iliustraciją**, **Įtraukti tekstą** arba **Pridėti emociją** ir pasirinkite.
4. Pereikite prie vaizdinės ypatybės (rėmelio, iliustracijos arba emocijos) arba įveskite pageidaujamą pridėti tekstą ir paspauskite <**Atlikta**> arba <**Gerai**>.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku perkelkite vizualią ypatybę ir paspausktie <**Parinktys**> → **Atlikta** (jei reikia).

Norėdami keisti vaizdinės ypatybės dydį arba ją pasukti arba pakeisti teksto šrifto dydį arba spalvą, paspauskite <**Parinktys**> → parinktį.

6. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Galerija

Galite tvarkyti visus savo garso/vaizdo failus ir Galerijoje esančias srauto internetines nuorodas.

Medijos failo atidarymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Galerija**.
   Jūsų daugialypės terpės failai automatiškai surūšiuojami pagal failų tipą.
2. Pereikite prie daugialypės terpės katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie garso/vaizdo failo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Srauto internetinės nuorodos įrašymas Galerijoje

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Galerija** → **Sraut. nuorodos**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja nuoroda** → atminties vieta (jei reikia).
3. Įveskite tinklalapio adresą ir spauskite <**Gerai**>.

Srauto turinio iš interneto atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Galerija** → **Sraut. nuorodos**.
2. Pereikite prie nuorodos ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Bus paleistas „RealPlayer“, o jūsų paklaus, ar nenorite jungtis prie belaidžio interneto.

3. Spauskite <**Taip**>.

„ShoZu“

Su „ShoZu“ jūs galite perkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus į mėgstamas interneto svetaines ir dienoraščius bei gauti iš jų naujausius atnaujinimus.

„ShoZu“ įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **ShoZu** → <**Funkcijos**> → **Prisijungti**.
2. Įveskite savo „ShoZu“ ID ir slaptažodį, o tada spauskite <**Gerai**>.
3. Pereikite prie prieigos taško ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (jei reikia).

Naujo prisijungimo objekto sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **ShoZu** → **Pridėti svetaines** → <**Funkcijos**> → **Pridėti** → <**Gerai**>.
2. Įveskite prisijungimo objekto pavadinimą, savo el. pašto adresą, vartotojo vardą (jei reikia) ir slaptažodį.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**, kad pridėtumėte naują prisijungimo objektą.

Failo įkėlimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **ShoZu** → **Siųsti el. paštu** → **Siųsti į naują**.
2. Pasirinkite failą ir spauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.
3. Pasirinkite adresatą.
4. Spauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.

Vaizdo įrašų doroklis

Vaizdo įrašų dorokliu jūs galite redaguoti ar sukurti vaizdo įrašus naudodami nuotraukas arba vaizdo medžiagą.

Apkirpti vaizdo įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Vaizdo rengyklė** → **Redaguoti vaizdą**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašo failą.
3. Paspausdami mygtuką Patvirtinti pradėkite atkūrimą.
4. Pažymėkite naujo vaizdo įrašo pradžią ir pabaigą:
   - Naujo vaizdo įrašo pradžios taške spauskite <**Parinktys**> → **Nustatyti pradžią**.
   - Naujo vaizdo įrašo pabaigos taške spauskite <**Parinktys**> → **Nustatyti pabaigą**.
5. Spauskite <**Parinktys**> → **Nuostatos** ir pakeiskite vaizdo įrašo failo išsaugojimo ypatybes, tokias kaip vaizdo kokybė, pavadinimo prievardis ir vieta atmintyje.
6. Baigę paspauskite <**Atgal**> → <**Parinktys**> → **Išsaugoti**.
7. Įveskite naują vaizdo įrašo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.
   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Teksto įterpimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Vaizdo rengyklė** → **Redaguoti vaizdą**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašo failą.
3. Paspausdami mygtuką Patvirtinti pradėkite atkūrimą.
4. Spauskite <**Parinktys**> → **Pridėti titrą**.

5. Spauskite <**Parinktys**> → **Leisti**.
6. Spauskite mygtuką Patvirtinti ten, kur norite, kad būtų rodomas tekstas.
7. Įveskite tekstą, kurį norite įterpti.
8. Spauskite mygtuką Patvirtinti ir pakeiskite tekstą.
   Norėdami keisti šrifto dydį arba teksto spalvą, spauskite <**Parinktys**> → ir pasirinkite funkciją.
9. Baigę paspauskite <**Baigta**>.
10. Spauskite mygtuką Patvirtinti ten, kur norite, kad būtų tekstas pradingtų.
    Pridėjus tekstą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.
11. Spauskite <**Parinktys**> → **Išsaugoti**.
12. Įveskite naują vaizdo įrašo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.
    Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Pridėti garsą prie vaizdo įrašo

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Vaizdo rengyklė** → **Redaguoti vaizdą**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašo failą.
3. Paspausdami mygtuką Patvirtinti pradėkite atkūrimą.
4. Paspaudę <**Parinktys**> → **Garsas** galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:
   - **Įgarsinimas**: pridėkite vieną iš išsaugotų garsų.
   - **Tiesioginis įgarsinimas**: pridėkite garso įrašą, įrašydami naują garsą.
5. Norėdami pridėti esamą garsą, spauskite <**Parinktys**> → **Pradėti įgarsinimą**.
   Norėdami pridėti naują garsą, spauskite Patvirtinti ir įrašykite garsą.
6. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Išsaugoti**.

7. Įveskite naują vaizdo įrašo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.
   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Skaidrių demonstravimas

Jūs galite derinti nuotraukas ir sukurti mėgstamų nuotraukų skaidrių demonstravimą.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Vaizdo rengyklė** → **Filmų kūrimo modulis**.
2. Pasirinkite norimas nuotraukas ir paspauskite <**Baigta**>.
3. Pasirinkite garsą.
4. Nuotraukų peržiūros metu paspauskite <**Parinktys**>, jei norite pasinaudoti viena šių funkcijų:

Parinktis	Aprašymas
Individua-lizuoti	Pakeiskite skaidrių demonstravimo parametrus
Keisti	Keisti nuotraukas arba muziką
Nuostatos	Pakeiskite vaizdo įrašo failo išsaugojimo ypatybes, tokias kaip vaizdo kokybė, numatytoji kortelė ir vieta atmintyje.

5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Išsaugoti**.
6. Įveskite naują vaizdo įrašo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.
   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Parengiamojo maketo sudarymas

Jūs galite derinti nuotraukas ir vaizdo įrašus bei sudaryti parengiamąjį maketą.

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Vaizdo rengyklė** → **Maketas**.
2. Pasirinkite norimas nuotraukas ir vaizdo įrašus, tada paspauskite <**Baigta**>.
3. Parengiamojo maketo peržiūros metu paspauskite <**Parinktys**>, jei norite pasinaudoti viena šių funkcijų:

Parinktis	Aprašymas
Efektas	Galima pakeisti spalvinį toną arba naudoti specialiuosius efektus.
Peržiūrėti	Skaidrių demonstravimo peržiūra
Įterpti → Įterpti mediją, Įterpti tekstą	Nuotraukos, vaizdo įrašo ar teksto įterpimas
Perėjimas	Pakeiskite kaip jūsų skaidrių demonstravimas bus atkuriamas pereinant vaizdo įrašo ar nuotraukos prie kito

Parinktis	Aprašymas
Užkadrinis tekstas → Įterpti, Įterpti mikširuojant	Pridėti garsą prie skaidrių peržiūros
Trukmė	Nustatyti nuotraukų rodymo trukmę
Pašalinti	Pašalinti nuotrauką
Perkelti	Pakeisti nuotraukų išdėstymo tvarką
Nuostatos	Pakeiskite vaizdo įrašo failo išsaugojimo ypatybes, tokias kaip vaizdo kokybė, numatytoji kortelė ir vieta atmintyje.

4. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Išsaugoti**.
5. Įveskite naują vaizdo įrašo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.
   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Skaitmeninis rėmelis

Galite sukurti savo skaitmeninį rėmelį naudodami mėgstamas nuotraukas ir foninę muziką.

Sukurti ir paleisti skaitmeninį rėmelį

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Skaitmeninis rėmelis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai** → **Bendrieji**.

3. Nustatykite tokias skaitmeninio rėmelio parinktis:
   - Norėdami pasirinkti foninius vaizdus, rinkitės **Atvaizdai**.
   - Norėdami nustatyti skaitmeninio rėmelio trukmę, pasirinkite **Trukmė**.
   - Norėdami pasirinkti foninę muziką, rinkitės **Foninė muzika** → muzikos failai.
4. Baigę paspauskite <**Atgal**>.
5. Norėdami nustatyti skaidrių peržiūros **Nuotraukų skaidrių** (jei reikia).
6. Spauskite <**Atgal**> dar kartą. Skaitmeninis rėmelis bus rodomas automatiškai.
7. Norėdami atkūrimo metu įjungti pauzę arba toliau leisti, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Atkurdami savo skaitmeninį rėmelį galite gauti įspėjimus apie praleistus įvykius: spauskite <**Funkcijos**> **Parametrai** → **Nuotraukų skaidrių** → **Praleisti įvykiai**.

Leiskite savo skaitmeninį rėmelį su „Photo River“.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Skaitmeninis rėmelis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Photo River**.
   Atvaizdai skambant foninei muzikai slenka žemyn virtualiuoju srautu.
3. Spauskite <**Atgal**> norėdami sustabdyti atkūrimą.

Radijas

Naudodami FM radiją galite klausytis mėgstamų radijo stočių.

FM radijo klausymasis

1. Prijunkite ausines prie ausinių lizdo.
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Radijas**.
3. Pasirinkite į kairę arba dešinę, norėdami ieškoti radijo stočių.

Radijo stočių sąrašo nustatymas

Nustatę radijo stočių sąrašą, šias stotis galite įjungti radijo ekrane slinkdami į viršų arba į apačią.

Išsaugoti radijo stotis naudojant automatinę paiešką

1. Radijo ekrane spauskite <**Funkcijos**> → **Kanalai**, kad pereitumėte prie radijo stočių sąrašo.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Aut. išsaug. kanalus**.
3. Spauskite <**Taip**>, kad patvirtintumėte (taip esamas stotis pakeisite naujomis).
4. Baigę paspauskite <**Atgal**>.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Radijo ekrane pereikite prie norimos radijo stoties.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti kanalą**.
3. Pasirinkite tuščią vietą.
4. Įveskite kanalo vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

Įrašyti FM radiją

1. Radijo ekrane spauskite <**Funkcijos**> → **Įrašyti**, kad įrašytumėte šiuo metu klausomą radijo stotį.
2. Baigę spauskite <**Stabdyti**>.
   Įrašytas failas įrašomas į **Galeriją**.

„RealPlayer“®

Jūsų prietaise yra „RealPlayer“, naudojamas daugeliui daugialypės terpės failų ir srauto turiniui iš interneto peržiūrėti. „RealPlayer“ palaiko failus, turinčius šiuos plėtinius: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra ir rv.

Jūsų įrenginys gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.

Daugialypės terpės failo atkūrimas „RealPlayer“ programa

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **RealPlayer** → **Vaizdo įrašai** arba **Vėliaus. atkurti**.
2. Suraskite garso/vaizdo failą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Srauto turinio iš interneto atkūrimas su „RealPlayer“

Kai atidarote nuorodą į srauto turinį iš interneto, naudodami savo interneto naršyklę, „RealPlayer“ jį sukaups atmintyje ir atkurs (žr. "Naršymas tinklalapyje" ▶ 57 psl.). Tada turinio srautui valdyti galėsite naudoti funkcinius klavišus ir garsumo mygtukus.

Diktofonas

Balso priminimams ir garso įrašams atkurti galite naudoti diktofoną.

Balso įrašo darymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Diktofonas**.
2. Norėdami pradėti įrašymą spauskite Patvirtinti mygtuką.

3. Baigę įrašymą spauskite <**Sustabd...**>.
   Balso įrašas išsaugomas automatiškai.

Balso įrašo atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Diktofonas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atidaryti „Galeriją“**.
3. Pereikite prie balso įrašo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
   Atkūrimas prasidės automatiškai.
4. Grojimą galite reguliuoti ekraniniais mygtukais.

„PC Studio“

„PC Studio“, įdėta į „PC Studio“ kompaktinį diską, yra „Windows“ pagrindu veikianti programa, kuri leidžia jums tvarkyti savo informaciją ir sinchronizuoti failus savo prietaise. Norėdami sužinoti daugiau įdiekite šią programą ir skaitykite apie ją „PC Studio“ žinyne.

„PC Studio“ įdiegimas

1. Įdėkite kompaktinį diską su „PC Studio“ į kompiuterį, suderintą su „Windows“.
2. Pasirinkite diegimo programos kalbą.
3. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Diegimo programa automatiškai įdiegs būtinus USB diskus.

„PC Studio“ naudojimas

Norėdami savo telefoną prijungti prie kompiuterio su „PC Studio“, turite perjungti telefone USB režimą (žr. "„PC Studio“ naudojimas" ▶ 67 psl.).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) yra namų tinklo paslauga, leidžianti bendrai naudoti daugialypės terpės turinį garso ir vaizdo įrenginiuose savo namuose naudojant belaidį ryšį. Norėdami naudoti DLNA, privalote turėti su DLNA suderinamą įrangą, pavyzdžiui, suderinamą palydovinės televizijos įrenginį arba televizorių.

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **DLNA**.

Veiksmingas teikiamų galimybių panaudojimas

Išmokite tvarkyti adresatus, planuoti įvykius kalendoriuje, kurti pastabas ir naudotis „QuickOffice“, „Adobe Reader“ bei Užrašai programomis.

Adresatai

Sužinokite, kaip naudoti adresatų korteles ir adresatų grupes, kad galėtumėte kaupti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, vardus, telefono numerius ir adresus.

Naujos adresato kortelės kūrimas

Galite išsaugoti adresatų korteles savo prietaiso atminties ar SIM kortelėje.

Kaip sukurti naują adresato kortelę prietaiso atmintyje

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas adresatas**.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.

Norėdami įterpti papildomų laukelių informacijai spauskite <**Funkcijos**> → **Nauji duomenys** → nurodyti duomenų rūšį.

4. Kai įvesite informaciją, norėdami išsaugoti adresato kortelę spauskite <**Atlikta**>.

Naujos adresato kortelės kūrimas SIM kortelėje

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga** → <**Funkcijos**> → **Parametrai** → **Numat. atmintis išsaug.** → **SIM atmint.** → <**Atgal**>.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas adresatas**.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Kai įvesite informaciją, norėdami išsaugoti adresato kortelę spauskite <**Atlikta**>.

Adresato kortelės paieška

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Paieškos langelyje įveskite pirmąsias tris adresato vardo raides.

   Adresatų kortelių sąraše bus pažymėtas tas vardas, kuris panašiausias į jūsų įvestą tekstą.
3. Pereikite prie bet kurio adresato ir spauskite Patvirtinti mygtuką, kad atidarytų.

Adresatų kortelių kopijavimas

Adresatų kortelių kopijavimas iš vienos atminties vietos į kitą

1. Atidarykite adresatų sąrašą:
   a. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga** (prietaiso atmintis).

b. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Rodomi adresatai** → **SIM atmint.** → **<Gerai>** → **<Atgal>**.

2. Pereikite prie adresato ir spauskite **<Funkcijos>** → **Kopijuoti** → **Telefono atmint.** arba **SIM atmint.**.

Numatytojo numerio ar adreso nustatymas

Kai kuriose adresatų kortelėse gali būti daugiau nei vienas numeris ar adresas.

Norėdami vienintelį numerį ar adresą skirti kaip numatytąjį,

1. Atidarykite adresatų sąrašą (žr. "Adresatų kortelių kopijavimas." ▶ 49 psl.).
2. Pereikite prie adresato ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Spauskite **<Funkcijos>** → **Numatyt. duomenys**.
4. Pereikite prie numatytojo tipo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Pereikite prie numerio ar adreso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
6. Baigę paspauskite **<Atgal>**.

Adresato kortelę susiekite su greitojo rinkimo numeriu

Greituosius rinkimo numerius galite priskirti ne daugiau nei aštuonioms adresatų kortelėms ([nuo **2**] iki [**9**]); [**1**] yra rezervuojamas jūsų balso paštui.

Norėdami priskirti greitąjį rinkimo numerį,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie adresato ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

3. Pereikite prie telefono numerio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Susieti greit. rinkim.**.
4. Pereikite prie bet kurio greitojo rinkimo numerio ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Paspauskite <**Taip**> (jei reikia).

Skambučio tono priskyrimas adresato kortelei ar adresatų grupei

Bet kuriam adresatui ar adresatų grupei galite priskirti skambučio toną.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie adresato ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
   Arba pereikite prie grupės.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Skambėjimo tonas**.
4. Pereikite prie skambėjimo tono ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Atskiro adresato skambėjimo tonas bus toks, kokį paskutinį kartą priskyrėte to adresato kortelei. Pavyzdžiui, jei skambėjimo toną priskyrėte grupei adresatų, o tada vieno adresato iš tos grupės kortelei priskyrėte kitą skambėjimo toną, tam adresatui skambinant girdėsite toną, kurį esate priskyręs to adresato kortelei.

Adresatų grupės kūrimas

Galite kurti adresatų grupes ir siųsti el. laiškus ar pranešimus ištisoms adresatų grupėms.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie dešinėje esančio grupės sąrašo.

3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja grupė**.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**Taip**>.
5. Pereikite prie naujos grupės ir paspauskite Patvirtinti mygtuką, kad ją atidarytų.
6. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įtraukti narius**.
7. Pereikite prie adresato, kurį norite įtraukti, ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
8. Kai baigsite rinkti adresatus, norėdami juos išsaugoti spauskite <**Gerai**>.
9. Paspauskite <**Taip**> (jei reikia).

Adresų knygos sinchronizavimas

Jei norite sinchronizuoti savo adresatus naudodami esamą sinchronizavimo rinkinį,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie adresato ir spauskite <**Funkcijos**> → **Sinchronizacija** → **Pradėti**.
3. Pereikite prie kurio nors sinchronizavimo rinkinio ar prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Jei norite pakeisti sinchronizavimo rinkinį ar parametrus, žr. "Prietaiso sinchronizavimas." ▶ 68 psl.

Kalendorius

Naudokite kalendorių, jei norite prisiminti susitikimų laiką, gimtadienius ar kitus įvykius.

Įvykio kalendoriuje sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Kalendor.**.
2. Pereikite prie norimos datos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas įrašas** → įvykio rūšis.
3. Užpildykite laukelius ir pakoreguokite savo įvykio parametrus.
4. Baigę darbą ir norėdami išsaugoti įrašą, spauskite <**Atlikta**>.

Sinchronizavimas laukelyje galite nurodyti, ar įvykis yra **Privatus** (kurį matysite tik jūs), **Viešasis** (kurį atlikus sinchronizaciją matys visi, turintys prieigą prie jūsų duomenų), arba **Nėra** (nesinchronizuotas).

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Kalendor.**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → nurodykite vaizdo tipą.

Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku signalas skambės vieną minutę. Norėdami sustabdyti signalą, spauskite <**Išjungti**>.

Suskambus signalui galite aktyvinti snaudimo funkciją pavertę prietaisą priekiu žemyn, kai įjungta Etiketo pauzė ([Meniu] → **Parametrai** → **Parametrai** → **Bendrieji** → **Stiliaus nustat.** → **Tonai** → **Etiketo režimas** → **Įjungtas**).

„Quickoffice®“

Naudodami „Quickoffice“ savo prietaise galite atidaryti „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ failus.

„Quickoffice“ dokumento atidarymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Quickoffice**.
2. Pereikite prie atminties ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
3. Pereikite prie dokumento ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

„Quickoffice“ atnaujinimas

Naudodami „Quickmanager“ galite atsisiųsti atnaujintas programas, naujus „Quickoffice“ produktus ar specialius pasiūlymus.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Quickoffice** → **Atnaujinimai**.
2. Pasirinkite norimą meniu ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.

„Adobe® Reader®“

Naudodami „Adobe Reader“ programą galite atidaryti ar peržiūrėti PDF formato dokumentus.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Adobe PDF**.
2. Pereikite prie failo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Peržiūrėdami dokumentą, jei norite pasinaudoti viena šių funkcijų, spauskite <**Funkcijos**>:

Parinktis	Aprašymas
Vaizdo mast.	Kurios nors dokumento dalies didinimas

Parinktis	Aprašymas
Ieškoti	Ieškoti teksto
Rodyti	Dokumentui peržiūrėti ar pasukti naudokite visą ekraną
Eiti į	Peršokti į kitą puslapį

Užrašai

Naudodami Užrašus galite sukurti tekstinius užrašus ir sinchronizuoti juos su kitais prietaisais.

Užrašų kūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Užrašai**.
2. Spauskite patvirtinimo mygtuką, kad sukurtumėte naują įrašą.
3. Įveskite tekstą.
4. Kai įvesite tekstą, norėdami išsaugoti užrašą spauskite <**Atlikta**>.

Sinchronizuokite užrašus su kitais prietaisais

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Užrašai**.
2. Pereikite prie adresato ir spauskite <**Funkcijos**> → **Sinchronizacija** → **Pradėti**.
3. Pereikite prie kurio nors sinchronizavimo rinkinio ar prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Jei norite pakeisti sinchronizavimo rinkinį ar parametrus, žr. "Prietaiso sinchronizavimas." ▶ 68 psl.

Tinklas

Jūsų prietaise integruota interneto naršyklė leidžia jums jungtis prie belaidžio interneto. Norėdami jungtis prie interneto turite:

- Užsiregistruoti belaidžiame tinkle, palaikančiame duomenų ryšius
- Įjungti duomenų perdavimo paslaugą savo SIM kortelei
- Iš interneto teikėjo gauti interneto prieigos tašką
- Nustatyti savo interneto ryšio parametrus

Jūsų prietaise prieiga prie belaidės naršyklės jau nustatyta. Jei negalite prisijungti prie naršyklės, kreipkitės į savo ryšio teikėją ir atsisiųskite naujus naršyklės parametrus.

Naršymas tinklalapyje

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Int. naršykl.**.
   Prietaisas parodys žymų ir katalogų sąrašą.
2. Jei norite patekti į tinklalapį:
   - Pereikite prie žymos ar katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
   - Įveskite interneto adresą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Jei ieškodami interneto puslapio norite matyti įrankių juostą arba norite, kad ji nebūtų rodoma, paspauskite ir palaikykite Patvirtinti mygtuką:

Piktograma	Aprašymas
	Dažniausiai naudojamos nuorodos
	Puslapio apžvalga
	Įk. iš naujo
	Ieškoti

4. Norėdami nutraukti interneto ryšį spauskite <**Uždaryti**>.

- Jei jūsų prietaisas rodo užrašą „Trūksta atminties“, uždarykite kitas programas, kad padarytumėte vietos sistemos atmintyje, o tada iš naujo paleiskite naršyklę.
- Kiekvieną kartą jums nustačius šifruotą ryšį prietaisas parodys apsaugos indikatorių (🔒).

Žymos priskyrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Int. naršykl.**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Žymų tvarkytuvė** → **Priskirti žymą**.
3. Įrašykite žymos pavadinimą, adresą ir prieigos tašką, taip pat, jei pageidaujate, naudotojo vardą ir slaptažodį.
4. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

Žymos naudojimas

Naršydami taip pat galite pasinaudoti prieiga prie žymų (žr. "Žymos priskyrimas" ▶ 58 psl.). Spauskite <**Funkcijos**> → **Žymos** ir turėsite prieigą prie:

Piktograma	Aprašymas
	Prieigos taško tinklalapio paleidimas
	Vėliausiai lankytų puslapių aplankas
	Jūsų sukurtas katalogas
	Numatytasis katalogas
	Interneto teikinių katalogas
	Žyma

Tinklalapio išsaugojimas ir peržiūra atsijungus

Kai išsaugote tinklalapį, galite peržiūrėti jo kopiją, kai būsite atsijungę; tam jungtis prie interneto nereikės. Išsaugota kopija nebus atnaujinama automatiškai, todėl kiekvieną kartą norėdami gauti esamą versiją turėsite reguliariai jungtis prie interneto iš naujo.

Tinklalapio išsaugojimas

1. Pasinaudokite savo naršykle, kad patektumėte į tinklalapį (žr. "Naršymas tinklalapyje" ▶ 57 psl.).
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Priemonės** → **Išsaugoti tinklalapį**. Tinklalapis išsaugomas jūsų prietaise.

Išsaugoto tinklalapio peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Int. naršykl.**.
2. Pereikite prie **Išsaug. tinklalapiai** ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie išsaugoto tinklalapio ir spauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Norėdami atnaujinti tinklalapį spauskite <**Funkcijos**> → **Naršymo funkcijos** → **Atnaujinti**.

Failų atsisiuntimas iš interneto

Kai iš interneto atsisiunčiate failų, jūsų prietaisas juos išsaugo atitinkamame Galerijos kataloge. Pavyzdžiui, jūsų prietaisas saugo atsisiųstus paveikslėlius kataloge Atvaizdai.

CAUTION

Failai, kuriuos atsisiunčiate iš interneto, gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems daugialypės terpės failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

„GyPSii“

„GyPSii“ mobilioji bendruomeninė tinklo paslauga leidžianti bendrai naudoti vietų informacija apie restoranus ir kitas įmones. Be to, „GyPSii“ galite naudoti savo dabartinei vietai ir kitoms vietoms rasti per GPS.

Susikurkite „GyPSii“ paslaugos paskyrą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **GyPSii**.
2. Spauskite <**Options**> → **Sign up**.
3. Įveskite paskyrai sukurti reikalingą informaciją ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
4. Spauskite <**Yes**>, kad prisijungtumėte prie „GyPSii“ paslaugos.
5. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, o tada spauskite <**OK**>.

Išsiųskite vietos informaciją

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Įveskite savo vietos duomenis.
3. Norėdami pridėti atvaizdą, vaizdo įrašą arba garso failą, spauskite <**Options**> → **Insert new** arba **Insert media**.
4. Baigę paspauskite <**Options**> → **Send**.
5. Spauskite <**Yes**>, kad prisijungtumėte prie „GyPSii“ paslaugos.

Rasti dabartinę draugo vietą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Spauskite <**Options**> → **Refresh**, kad atnaujintumėte draugų sąrašą.
3. Pereikite prie draugo ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Rasti dabartinę savo vietą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Spauskite <**Options**> → **Refresh**, kad atnaujintumėte žemėlapį. Dabartinė jūsų buvimo vieta parodoma žemėlapyje.

Ieškokite vietos

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Įveskite duomenis apie ieškomą vietą.
3. Spauskite <**Options**> → **Explore**.

„fring™“

„fring“ yra mobiliojo interneto ir visuomeninė paslauga leidžianti bendrauti su draugais, kurie naudoja kitus pranešimo gaviklio tipus, prieinamais padaro vietinius ir tarptautinius skambučius internetu bei medijos failų perdavimą. Su „fring“ savo mobiliajame telefone galite naudotis panašiomis funkcijomis kaip ir kompiuteryje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **fring**.

„Google“

galima paleisti paieškos sistemą „Google“ ir visame internete ieškoti informacijos, naujienų, nuotraukų, vaizdo įrašų ar vietinių paslaugų. Be to, galite prisijungti prie el. pašto bei žemėlapių paslaugų.

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Google**.

Yahoo! Go

galima paleisti „Yahoo search“ paieškos sistemą ir visame internete ieškoti informacijos, naujienų, nuotraukų, vaizdo įrašų ar vietinių paslaugų. Taip pat galima naudotis pokalbių programa.

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **Yahoo! Go**.

CNN

Žiūrėkite CNN naujienas savo mobiliajame telefone. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **CNN**.

Ryšiai

Sužinokite, kaip persiųsti duomenis į jūsų prietaisą ir iš jo naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį ar kompiuterio duomenų perdavimo kabelį.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Galite jungtis prie kitų „Bluetooth“ belaidžių įrenginių, esančių 10 metrų atstumu (30 pėdų) nuo jūsų. Tarp prietaisų esančios sienos ir kitos kliūtys gali blokuoti ar trikdyti belaidį ryšį.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Bluetooth**.
2. Pereikite prie **Bluetooth** ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Jei norite, kad kiti aptiktų jūsų telefoną, pereikite prie **Mano tel. aptinkam.** ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Nurodykite aptinkamumo funkciją ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Bluetooth**.
2. Pereikite į dešinę, kad atidarytumėte suporuotų prietaisų sąrašą.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja priet. pora**.
   Jūsų prietaisas suranda „Bluetooth“ prietaisus ir parodo jų sąrašą:

Piktograma	Prietaiso tipas
	mobilusis telefonas
	Kompiuteris
	Laisvų rankų įrangos automobilinis rinkinys
	Ausinės ar garso prietaisas
	Nežinomas įrenginys

4. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Įveskite „Bluetooth“ kodą-leidimą ir spauskite <**Gerai**>.

Kad „Bluetooth“ ryšį palaikantis prietaisas galėtų užmegzti ryšį su kitu tokiu prietaisu, abu jie turi naudoti tą patį kodą-leidimą. Ausinės ir automobilio laisvų rankų įrangos rinkinys gali naudoti fiksuotą kodą-leidimą, pvz., **0000**.

6. Jei norite, kad prietaisas siųstų ir priimtų duomenis be patvirtinimo, spauskite <**Taip**>. Priešingu atveju, jei norite pareikalauti patvirtinimo, spauskite <**Ne**>.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Pasirinkite failą ar elementą, kurį reikia siųsti.

2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti** arba **Siųsti viz. kortelę** → **„Bluetooth“ ryšiu**.
3. Pereikite prie suporuoto prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Įveskite ryšio kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Kai kitas įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spauskite <**Taip**>, kad būtų prisijungta.
2. Dar kartą spauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Priimti duomenys padedami jūsų kataloge Gautieji. Ši piktograma žymi pranešimus, priimtus „Bluetooth“ ryšiu.

Nuotolinio SIM režimo įjungimas

Norėdami naudoti nuotolinį SIM režimą su suderinama automobilio laisvų rankų įranga,

1. Prie savo prietaiso prijunkite tinkamą automobilio laisvų rankų įrangą.
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Bluetooth** → **Nuotol. SIM režimas** → **Įjungtas**.
   Dabar galite skambinti arba atsiliepti į skambučius tik su prijungta automobilio laisvų rankų įranga, naudojančia jūsų prietaise esančią SIM kortelę.

Norėdami išjungti, spauskite [ ] → **Išj. nuot. SIM režimą**.

Išspausdinti duomenis

Norėdami išspausdinti atvaizdą, pranešimą, informaciją apie adresatą ir kalendoriaus elementus naudodami „Bluetooth“ belaidę funkciją,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **OTG spausdinimas** → elemento tipas → pasirinkite elementą.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Spausdinti**.
3. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti.
4. Pereikite prie spausdintuvo ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Jungimasis naudojant USB

Numatytojo veiksmo nustatymas USB ryšiui

Norėdami nustatyti savo prietaisą, kad jis vykdytų numatytąjį veiksmą, kai jungiate prietaisą prie kompiuterio naudodami kompiuterio duomenų perdavimo kabelį:

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **USB** → **USB ryšio režimas**.
2. Nustatykite numatytąjį USB režimą (**PC Studio**, **Duomenų saugykla**, **Atvaizdų perdavimas** arba **Medijos perdavimas**).

Taip pat galite nustatyti **Paklausti jungiant**, o ne naudoti nustatytąjį USB režimą. Jei naudosite šį parametrą, jūsų prietaisas paragins jus pasirinkti USB režimą kiekvieną kartą, kai jungsitės prie kompiuterio.

„PC Studio“ naudojimas

1. Pakeiskite USB ryšį į **PC Studio**.
2. Prie kompiuterio telefoną junkite kompiuterio duomenų kabeliu.
3. Paleiskite „PC Studio“ ir tvarkykite savo asmeninius duomenis ir daugialypės terpės failus.
   Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Į prietaisą įdėkite atminties kortelę.
2. Keisti USB ryšį į **Duomenų saugykla**.
3. Prie kompiuterio telefoną junkite kompiuterio duomenų kabeliu.
4. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti**.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę atjunkite prietaisą nuo kompiuterio.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Muzikos failus į savo prietaisą nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Pakeiskite USB ryšį į **Medijos perdavimas**.
2. Prie kompiuterio telefoną junkite kompiuterio duomenų kabeliu.
3. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchr. skaitmenines medijas su šiuo įrenginiu).
4. Įrašykite savo prietaiso pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (Baigti).
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.

6. Spustelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchronizuoti).
7. Baigus sinchronizuoti, atjunkite prietaisą nuo kompiuterio.

Prietaiso sinchronizavimas

Sužinokite, kaip sinchronizuoti duomenis jūsų prietaise su duomenimis kompiuteryje ar kitame belaidžiame prietaise.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

Jūsų prietaise yra sinchronizavimo rinkinys „PC Studio“ programai.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Sinchr.**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas sinchr. rinkinys**.
3. Norėdami paleisti sinchronizacijos vedlį ir pradėti vykdyti ekrane pateikiamas instrukcijas, spauskite <**Pradėti**>.

Duomenų sinchronizavimas

1. Prijunkite savo prietaisą prie kito belaidžio prietaiso, kuriame įjungtas „Bluetooth“ (žr. "„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas" ▶ 64 psl.).
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Sinchr.**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Sinchronizuoti**.
4. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (jei reikia).

   Jūsų prietaiso ekrano apačioje rodomas proceso eigos skaitiklis.

Baigę sinchronizuoti, jei norite peržiūrėti pakeistus duomenų sąrašus, galite spausti <**Funkcijos**> → **Žiūrėti žurnalą**.

Papildomos programos

Sužinokite, kaip naudoti skaičiuoklę, laikrodį, keitiklį, Išmanųjį skaitytuvą ir žodyną.

Skaičiuotuvas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Skaičiuoklė**.
2. Jei norite atlikti pagrindinius matematinius veiksmus, naudokite raidinius-skaitinius mygtukus ir naršymo mygtuką.

Spauskite [#] – įterpsite dešimtainės trupmenos kablelį. Spauskite [**C**], jei norite anuliuoti rezultatą. Spauskite [*], jei norite perjungti funkcijas.

Laikrodis

Jūs galite koreguoti laikrodžio parametrus, įjungti žadintuvą ir sukurti laikrodį, rodantį laiką įvairiose pasaulio vietose.

Laikrodžio parametrų keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Laikrodis**.

2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**.

Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Laikrodis**.
2. Pereikite prie dešinėje esančių signalų peržiūros.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas signalas**.
4. Nustatykite žadintuvo duomenis.
5. Spauskite <**Atlikta**>.

Signalo stabdymas

Skambant signalui, jei norite jį išjungti, spauskite <**Išjungti**> arba <**Atidėti**>, jei norite, kad signalas vėl skambėtų po nurodyto laiko. Vieno signalo skambėjimą galima atidėti penkis kartus.

Jūsų esamo rinkinio parametrai nedarys poveikio žadintuvo signalo garsui.

Laikrodžio, rodančio laiką įvairiose pasaulio vietose, sukūrimas

Su šiuo laikrodžiu galite sekti laiką kitame mieste ar šalyje.

Laikrodžio, rodančio laiką įvairiose pasaulio vietose, sukūrimas,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Laikrodis**.
2. Pereikite prie dešinėje esančio pasaulio laikrodžio rodinio.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja vieta**.
4. Pereikite prie miesto ir spauskite Patvirtinti mygtuką arba įveskite sąraše ieškomo miesto pavadinimo kelias pirmąsias raides.
5. Jei reikia, pakartokite 3 ir 4 žingsnius ir įveskite daugiau miestų (jei reikia).
6. Baigę rašyti miestus spauskite <**Uždaryti**>.

Keitiklis

Keitikliu galite atlikti matavimų rezultatų ar valiutų konvertavimą į kitus vienetus. Norėdami atlikti valiutų konvertavimą pirma turite nustatyti bazinę valiutą ir jos keitimo kursą.

Valiutų ir keitimo kursų įrašymas

Bazinės valiutos reikšmė visada yra 1. Turite įvesti kitų valiutų keitimo kursus, nes bus rodomas jų santykis su bazinės valiutos vienetu. Keitimo kursai dažnai keičiami. Norėdami užtikrinti tikslų konvertavimą turite įvesti dabartinį keitimo kursą.

Norėdami nustatyti bazinę valiutą,

1. laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Keitiklis**.
2. Slinkite į dešinę, kol bus parodytas elementas **Valiuta** (jei reikia).
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Valiutų kursai**.
4. Pereikite prie valiutos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Pervardyti valiutą**.
5. Įveskite bazinės valiutos pavadinimą ir spauskite <**Gerai**>.
6. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nustat. baz. valiutą**.
7. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Norėdami pridėti kitas valiutas ir keitimo kursus,

1. pakartokite anksčiau aprašytus 1-4 žingsnius.
2. Įveskite naujos valiutos pavadinimą ir spauskite <**Gerai**>.
3. Pereikite prie naujos valiutos ir įrašykite keitimo kursą.
4. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

Valiutos konvertavimas

1. laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Keitiklis**.
2. Slinkite į dešinę, kol bus parodytas elementas **Valiuta** (jei reikia).
3. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir slinkite dešinėn, kur parinksite norimą konvertuoti valiutą.
4. Slinkite žemyn iki **Kiekis** ir įveskite norimą konvertuoti sumą.
5. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir slinkite dešinėn; parinkite valiutą, į kurią norite konvertuoti.

   Prietaisas parodys keitimo rezultatą.

Matų keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Keitiklis**.
2. Slinkite dešinėn ir pakeiskite mato tipą.
3. Slinkite apačion iki **Vienetas** ir tada dešinėn ir pakeiskite bazinį matavimo vienetą (jei reikia).
4. Slinkite žemyn iki **Kiekis** ir įveskite bazinę sumą.
5. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir tada dešinėn ir pakeiskite konvertavimo vienetą (jei reikia).

   Prietaisas parodys keitimo rezultatą.

GPS duomenys

Norėdami rasti kelią, pamatyti, kurioje vietoje esate, ar sekti kelionės maršrutą, galite naudoti GPS duomenis. Prieš pradėdami naudoti GPS duomenis turite įjungti padėties nustatymo būdą: arba „Bluetooth“ ryšį, arba belaidžio tinklo ryšio paslaugą.

- Neuždenkite vidinės GPS antenos, kad GPS veiktų geriau.

- GPS signalą gali veikti jūsų geografinė padėtis arba esama aplinka.

Padėties nustatymo būdo įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **GPS duom.**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Padėties nust. param.** → **Padėties nust. metodai**.
3. Pereikite prie padėties nustatymo metodo (**Vidinė GPS**, **Bluetooth GPS** arba **Priklaus. nuo tinklo**) ir paspauskite <**Funkcijos**> → **Įjungti**.

Jei įjungsite „Bluetooth“ GPS, turėsite nustatyti tarpusavio ryšį su „Bluetooth“ naudojančiu prietaisu (žr. "„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas" ▶ 64 psl.). Kai įjungsite padėties nustatymo būdą, jūsų prietaisas, jums nurodžius GPS duomenis, pamėgins pradėti tą ryšį.

Navigacija naudojant GPS duomenis

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [Meniu] → **Priemonės** → **GPS duom.** → **Navigacija**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nust. atvyk. tašką** → **Koordinates**.

3. Rašykite savo kelionės tikslo platumos ir ilgumos koordinates ir spauskite <**Gerai**>.

   Prietaisas parodys kryptį, kokiu greičiu tuo metu judate ir jūsų kelionės laiką.
4. Norėdami sustabdyti navigaciją pagal GPS spauskite <**Funkcijos**> → **Baigti navigaciją**.

Esamos padėties peržiūra

Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [Meniu] → **Priemonės** → **GPS duom.** → **Padėtis**.

Kelionės maršruto stebėjimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **GPS duom.** → **Kelionės atstum.**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Pradėti**.

   Jūsų prietaisas seks informaciją apie jūsų kelionę, įskaitant atstumą, laiką ir greitį.
3. Norėdami baigti sekti informaciją apie kelionę spauskite <**Funkcijos**> → **Sustabdyti**.

Atsiųsti duomenis GPS navigacijai išplėsti

Galite išplėsti savo naršymą iki srities, kur mobiliojo ryšio tinklai nėra pasiekiami. Pirmiausia atsiųskite GPS+ duomenų failą.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **GPS +**.
2. Spauskite <**Taip**>, kad prisijungtumėte prie „GyPSii“ paslaugos.
3. Spauskite <**Gerai**> ir pasirinkite numatytąjį prieigos tašką.
4. Pasirinkite **Atsisiųsti duomenis** → <**Taip**>.

   Prisijungimui prie svetainės ir duomenų parsisiuntimui taikomi papildomi mokesčiai.

Navigacija

Galite naudotis "Samsung" navigatoriumi, kad nustatytumėte savo vietą ir surastumėte kelią. Ši funkcija prieinama tik tuo atveju, jei ją palaiko jūsų paslaugų teikėjas. Daugiau informacijos rasite mobiliojo telefono navigatoriaus darbo pradžios vadove.

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Programos** → **Navigation**.

Orientyrai

Naudodami orientyrus galite išsaugoti duomenis apie vietą, kurioje tuo metu esate, arba rankiniu būdu įrašyti naujos vietovės duomenis.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Orientyrai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas orientyras** → **Rinktis žemėlapyje** arba **Įvesti rankiniu būdu**.

   Taip pat galite naudoti **Dabartinė padėtis**, kad rastumėte savo esamą padėtį.

   Jei norite, kad dabartinė vieta, kur esate, būtų įrašyta automatiškai, jūsų prietaise turi būti veikiantis ryšys.

3. Pereikite prie vietos žemėlapyje ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (jei reikia).
4. Įrašykite informaciją apie orientyrus (jei reikia).
5. Baigę informacijos apie orientyrus įrašymą spauskite <**Atlikta**>.

Smart reader

Smart reader leidžia nufotografuoti vardo kortelę ir iš šios kortelės pasiimti adresato informaciją, tada ją išsaugoti kaip naują adresatą adresų knygoje.

- Fotografuodami vardo kortelę nejudinkite telefono.
- Saugokite, kad ant vardo kortelės nekristų šešėlis.
- Padėkite vardo kortelę lygioje, vienodai apšveistoje vietoje ir ją nufotografuokite.
- Atsižvelgiant į fotografavimo aplinką, vardo kortelės konvertavimo rezultatas gali būti ne itin geras.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Smart reader**.
2. Pasukite prietaisą 90° prieš laikrodžio rodyklę (į kairę).
3. Centruokite kortelę rėmelio ribose.
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba fotoaparato mygtuką ir fotografuokite.

   Jūsų telefonas atpažįsta vardo kortelę ir konvertuoja ją į adresato kortelės formatą.
5. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte adresato kortelę.

Žodynas

Naudodami žodyną galite ieškoti įvairių kalbų žodžių. Žodyno galimybės priklauso nuo jūsų regiono.

Žodžių paieška

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Žodynas**.
2. Įveskite žodį anglų kalba ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Keisti žodyną

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Žodynas** → <**Funkcijos**> → **Pakeisti žodyną...**.
2. Pasirinkite žodyną.

Tvarkytuvės

Sužinokite, kaip tvarkyti failus, zip archyvus, programas, prietaiso konfigūracijas, licencijas ir ryšius.

Failų tvarkyklė

Naudodami failų tvarkytuvę galite ieškoti savo failų ar katalogų ir juos tvarkyti.

Failo ar katalogo paieška

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Fail. tvark.** → atminties tipą.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Ieškoti**.
3. Pereikite prie atminties rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Pasirinkite norimą aplanką ir įveskite tekstą paieškos lauką, tada spauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Norėdami atidaryti failą ar katalogą, esantį tarp paieškos rezultatų, pereikite prie failo ar katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Naujo katalogo sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Fail. tvark.** → atminties tipą.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Sutvarkyti** → **Naujas katalogas**.
3. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Failo perkėlimas į katalogą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Fail. tvark.** → atminties tipą.
2. Pereikite prie failo ar katalogo ir spauskite <**Funkcijos**> → **Sutvarkyti** → **Perkelti į katalogą** → atminties tipą.
3. Pereikite prie katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Pereikite prie poaplankio ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (jei reikia).
5. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti.

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų prietaisas palaiko FAT16 arba FAT32 failų sistemas.

1. Įdėkite atminties kortelę (žr. darbo pradžios vadovą).
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Fail. tvark.** → įdėta atminties kortelė.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atm. kortelės funkcijos** → **Formatuoti**.
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Apsaugokite atminties kortelę slaptažodžiu

Prietaisas, nepalaikantis šios funkcijos, pvz., kompiuteriai, negali nuskaityti kortelės, kai jos apsauga įjungta. Pašalinkite kortelės slaptažodį, jei norite naudoti ją su tais prietaisais.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Fail. tvark.** → įdėta atminties kortelė.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atm. kort. slaptažodis** → **Nustatyti**.
3. Įveskite slaptažodį ir jį patvirtinkite (ne ilgesnį nei 8 simbolių).
4. Paspauskite <**Gerai**>.
5. Norėdami pašalinti slaptažodį spauskite <**Funkcijos**> → **Atm. kort. slaptažodis** → **Panaikinti**.
6. Spauskite <**Taip**>.
7. Įveskite slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

Informacijos apie atmintį peržiūra

Jūs galite peržiūrėti panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Fail. tvark.** → atminties tipą.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Informacija** → **Katalogas**, **Atminties kortelė** arba **Atmintis**.

Zip

Galite sukurti ir tvarkyti zip archyvus įrašytus jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Prideda naują archyvą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Zip**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas archyvas**.

3. Įveskite archyvo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Spauskite <**Funkcijos**> → **Pridėti prie archyvo** → failą.

Išskleisti failą kitame aplanke

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Biuras** → **Zip**.
2. Pereikite prie archyvo ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
3. Pereikite prie failo ir spauskite <**Funkcijos**> → **Išpakuoti** → atminties tipą.
4. Pasirinkite aplanką, kuriame norite išskleisti failą.

Programų tvarkytuvė

Jūsų prietaisas palaiko programas, sukurtas „Symbian OS“ ir „Java“ platformų „Micro Edition“ (J2ME™) versijai.

Jūsų prietaisas nepalaikys programų, sukurtų kitoms operacinėms sistemoms arba „Java“ platformoms (įskaitant „PersonalJava™“). Norėdami parsisiųsti programas į savo prietaisą žr. "Failų atsisiuntimas iš interneto."
▶ 59 psl.

Naujos programos įdiegimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Prg. tvark.** → **Įdiegimo failai**.
2. Pereikite prie programos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Įdiegti**.

3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Programų tvarkytuvė diegiant automatiškai mėgins patikrinti programos skaitmeninius parašus ir pažymas ir parodys įspėjimą, jei programa neatitinka įprastų saugumo standartų. Norėdami apsaugoti savo prietaisą ir duomenis neturėtumėte diegti programų be įprastinių skaitmeninių parašų ir pažymų.

Programos šalinimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Prg. tvark.** → **Įdiegtos progrm.**.
2. Pereikite prie programos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Pašalinti**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Prietaiso tvarkytuvė

Šios funkcijos buvimas priklauso nuo tinklo, jūsų ryšio teikėjas gali jos neturėti. Bet jei turėtų, prietaiso tvarkytuvė sudarytų galimybę jūsų ryšio teikėjui padėti jums sukonfigūruoti savo prietaisą. Dar prieš pradėdami prietaiso konfigūravimą turite nustatyti serverio rinkinį.

Serverio rinkinio nurodymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Įtaisų vald.**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Serverių rinkiniai**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas serverio rinkinys**.
4. Serverio funkcijas nustatykite remdamiesi instrukcijomis, kurias gausite iš savo ryšio teikėjo.
5. Nustatę parametrus spauskite <**Atgal**>.

Sąrankos pradžia

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Įtaisų vald.**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Serverių rinkiniai**.
3. Pereikite prie kurio nors serverio rinkinio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Pradėti sąranką**.
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.
5. Pereikite prie prieigos taško ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (jei reikia).

Licencijų tvarkytuvė

Kai siunčiatės skaitmeninio pobūdžio turinį, jums gali tekti įsigyti licenciją iš interneto svetainės, kuri suteikia prieigą prie to failo.

Peržiūrėti licencijas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Licencijos**.
2. Pereikite prie katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie licencijos ir spauskite patvirtinimo mygtuką.

Atkurti negaliojančias licencijas

Kai baigiasi jūsų licencijos galiojimo laikas, turite įsigyti daugialypės terpės failų naudojimo papildomas teises.

Norėdami atkurti negaliojančias licencijas,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Licencijos**.
2. Pereikite prie **Negal. licencijos** ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie licencijos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Gauti naują licenciją**.
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Ryšių tvarkytuvė

Ryšių tvarkytuvė sudaro galimybę peržiūrėti informaciją apie duomenų ryšius ir nutraukti veikiantį ryšį.

Informacijos apie ryšius peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Ryš. tvark.** → **Aktyvieji duomenų ryšiai**.
2. Pereikite prie kurio nors ryšio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Informacijas**.

Atviro ryšio nutraukimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Ryš. tvark.** → **Aktyvieji duomenų ryšiai**.
2. Pereikite prie kurio nors ryšio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Išjungti**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Informacijos apie belaidžius ryšius peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Ryš. tvark.** → **Galimi WLAN tinklai**.
2. Pereikite prie kurio nors ryšio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Informacija**.

Nustatymai

Sužinokite apie savo prietaiso parametrus. Norėdami patekti į prietaiso parametrus,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametrai** → **Parametrai**.
2. Pereikite prie kurios nors kategorijos (**Bendrieji**, **Telefonas, Ryšys su išorin.** ar **Programos**) ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Taip pat galite naudoti parametrus iš kitų meniu: spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**.

Bendrieji nustatymai

Stiliaus nustat.

Ekrano vaizdo ir darbo režimo, laukimo režimo, tonų ir kalbos parametrų reguliavimas (apie **Ekrano temos** skaitykite darbo pradžios vadove).

Data ir laikas

Datos, laiko ir signalų vaizdo ir darbo režimo reguliavimas.

Telef. priedų

Nustatykite, kad numatytasis telefono priedas būtų arba ausinės, laisvų rankų įranga arba kitas įrenginys: spauskite <**Funkcijos**> → **Skirti numatyt.**.

Saugumo

Nustatykite apsaugos kodus ir tvarkykite saugos pažymėjimus ar saugos modulius.

Gamint. param.

Atkurkite gamintojo nustatytus parametrus. Turite įvesti užrakto kodą, kad iš naujo nustatytumėte prietaisą. Prietaisas pradės veikti, kai įvesite kodą.

Padėties nust.

Parinkite metodus ir serverius, kuriuos jūsų prietaisas naudoja visuotinės padėties nustatymo sistemos informacijai gauti.

Telefono nustatymai

Skambinimo

Galite reguliuoti, kad skambinant būtų rodomas arba nerodomas jūsų numeris, būtų užlaikomas kitas skambutis, galima būtų naudotis greitojo rinkimo paslauga ir kitais nustatymais.

Ryšių peradres.

Peradresuoti ryšius į kitą numerį. Kai peradresuojate ryšius, turite konkrečiai nurodyti priimantįjį numerį arba peradresuotų ryšių užlaikymo laiką.

Ryšių draudimo

Apriboti ryšius iš šio telefono, priimamus ryšius ir tarptautinius ryšius

Tinklo

Galite kontroliuoti savo tinklo režimus ir jo parinkimo būdus.

Ryšio nustatymai

Bluetooth

„Bluetooth“ belaidžio ryšio reguliavimas

USB

Galite kontroliuoti savo prietaiso veiklą, kai jis yra prijungtas prie kompiuterio.

Prisijungimo obj.

Galite reguliuoti ryšius su prieigos tašku, slaptažodžius ir pradžios puslapius.

Pak. duomenys

Naudodami GPRS tinklą galite kontroliuoti paketinių duomenų ryšius.

Belaidis LAN

Belaidžio LAN prieinamumo valdymas.

Rodytuvė

Kontroliuokite naudojimąsi vaizdo įrašų bendro naudojimo paslauga.

Dalyvavimas

Valdykite dalyvavimo serverio parametrus, kad būtų naudojamas IM. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

SIP parametrai

Kontroliuokite, kaip jūsų įrenginys tvarkosi su internetiniais skambučiais ir daugialypės terpės paslaugomis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

XDM rinkinys

Kontroliuokite vartotojo rinkinio XDM prieigos parametrus (XML dokumentų tvarkymas). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Nuot. kaupikliai

Nurodykite nuotolinį kaupiklį, kuris bus naudojamas prieigai prie duomenų tinklo serveryje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko jūsų paslaugų teikėjas arba regionas.

Sąrankos

Peržiūrėkite iš paslaugos teikėjo gautą tinklo sąranką. Norėdami pritaikyti šią sąranką spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

PT pavad. kontr.

Valdykite savo paketinių duomenų ryšius, jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško valdymo paslaugą. Norėdami įjunkite arba išjunkite šią paslaugą arba pakeisti leidžiamus prieigos taškus, paspauskite <**Funkcijos**>.

Programų parametrai

RealPlayer

Galite reguliuoti „RealPlayer“ darbą vaizdo įrašų ar laikmenų srauto atkūrimo metu.

Diktofonas

Galite reguliuoti balso įrašų kokybę ir vietą atmintyje.

Vaizdo kamera

Galite reguliuoti fotoaparato darbo režimą fotografavimo ar filmavimo metu.

Progr. tvarkyt.

Galite reguliuoti savo prietaiso darbą diegiant naujas programas.

Žurnalas

Nustatykite, kiek laiko žurnale bus saugoma informacija apie ryšius ir paketinius duomenis.

Gedimai ir jų šalinimas

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Telefono užrakinimas	Įjungta automatinio užrakinimo funkcija. Norėdami naudoti prietaisą turite spausti <**Atrakinti**> ir įvesti kodą. Norėdami išjungti automatinio užrakinimo funkciją, 1. Spustelėkite [Meniu] → **Parametrai** → **Parametrai** → **Bendrieji** → **Saugumo** → **Telefono ir SIM kortelės**.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
	2. Nustatykite telefono automatinio užrakinimo laiką į **Nėra**.
PIN užraktas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Norėdami išjungti PIN kodo reikalavimo funkciją:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
	1. Spustelėkite [Meniu] → **Parametrai** → **Parametrai** → **Bendrieji** → **Saugumo** → **Telefono ir SIM kortelės**. 2. Nustatykite PIN kodo reikalavimą į **Išjungtas**.
Liko X bandymai. Įveskite PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Prietaisas nerodo jokio signalo (nėra jokių brūkšnelių šalia tinklo piktogramos)

- Jei ką tik įjungėte prietaisą, palaukite maždaug 2 minutes, kol jis suras tinklą ir priims signalą.
- Jums gali nepavykti gauti signalą, jei esate tunelyje ar lifte. Išeikite į atvirą vietą.
- Gali būti, kad esate tarp dviejų ryšio zonų. Signalą turėtumėte gauti įėję į ryšio zoną.

Pamiršote apsaugos, PIN ar PUK kodą

Numatytasis užrakto kodas yra **00000000**. Jei pamiršite ar pamesite šį ar kurį kitą kodą, kreipkitės į pardavėją ar savo ryšio teikėją.

Jūsų ekrane matyti baltos linijos

Ekrane gali pasirodyti baltos linijos, jei prietaisą įjungėte ilgai jo nenaudoję arba jei išėmėte akumuliatorių neišjungę prietaiso. Ekranas po kurio laiko pats atliks reikalingas korekcijas.

Įvedate numerį, bet jo nerenka

- Patikrinkite, ar paspaudėte [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka

- Patikrinkite, ar informacijoje apie adresatą nurodytas teisingas jo numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Laikykite mikrofoną arčiau burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite, ar neužspaudėte prietaiso viršuje esančios vidinės antenos.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Akumuliatorius neįsikrauna tiek, kiek reikia, arba jūsų prietaisas kraudamasis kartais pats išsijungia

- Atjunkite prietaisą nuo kroviklio, išimkite ir iš naujo įdėkite akumuliatorių, o tada pabandykite krauti vėl.
- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Kai vienu metu naudojate kelias programas, jūsų prietaisas reikalauja daugiau energijos ir dėl to gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Prietaisas pasiūlo jums ištrinti duomenų

Liko nedaug laisvos atminties. Perkelkite savo duomenis į atminties kortelę arba ištrinkite senus programų elementus.

Programa įšaldoma (nereaguoja)

1. Spustelėkite ir palaikykite [Meniu], jei norite atidaryti programų sąrašą.
2. Pereikite prie programos, kuri neveikia, ir spustelėkite [**C**], o tada <**Taip**>.
3. Vėl paleiskite programą.

Negalite rasti "Bluetooth" ryšį palaikančio prietaiso

- Patikrinkite, ar "Bluetooth" ryšys įjungtas abiejuose prietaisuose.
- Patikrinkite, ar atstumas tarp prietaisų yra ne didesnis nei 10 m ir ar tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
- Patikrinkite, ar kiekvieno tų prietaisų aptinkamumas nenustatytas į **Paslėptas**.
- Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami su "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija.

Rodyklė

„Adobe® Reader™“ 54

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas, 65
- duomenų siuntimas, 64
- jungimasis prie kitų prietaisų, 64
- suaktyvinimas, 63

„GyPSii“ 60

„PC Studio“
- įdėjimas, 46
- naudojimas, 67
- USB režimo nustatymas, 66

„RealPlayer“ žr. Daugialypė terpė

„ShoZu“, 37

„Quickoffice“
- „Quickoffice“ atnaujinimas, 54
- dokumentų atidarymas, 54

adresatų
- adresatų grupių kūrimas, 51
- adresatų kortelių kūrimas, 48
- adresatų kortelių paieška, 49
- greitojo rinkimo numerių priskyrimas 50
- numatytųjų numerių ar adresų susiejimas, 50
- sinchronizavimas, 52
- skambučių tonų priskyrimas, 51

atminties kortelės
- apsauga, 79
- formatavimas, 78

data ir laikas, 85

daugialypė terpė
- balso įrašų atkūrimas, 46
- balso įrašų darymas, 45
- daugialypės terpės failų atkūrimas, 36, 45
- Galerijoje esančių failų atidarymas, 36
- prieiga prie srauto turinio, 36, 45

diktofonas žr. Medija

Etiketo režimas, 30, 53

failai ir katalogai
- failų tvarkytuvė, 77
- naujų katalogų kūrimas, 78
- paieška, 77
- perkėlimas, 78

Galerija žr. Medija

Išmanusis skaitytuvas, 75

Kalendorius
- įvykių kūrimas, 53
- pranešimo apie įvykį signalo stabdymas, 53
- vaizdo keitimas, 53

keitiklis
- keitimo kursų nustatymas, 71
- matų keitimas, 72
- valiutos įtraukimas, 71
- valiutos konvertavimas, 72

laikrodis
- laikrodžio, rodančio laiką įvairiose pasaulio vietose, sukūrimas, 70
- parametrų keitimas, 69
- signalų nustatymas, 70
- signalų stabdymas, 70

licencijos, 82

muzikos grotuvas
- failų įrašymas į fonoteką, 29
- failų įrašymas į prietaisą, 29
- grojaraščių kūrimas, 30

paketiniai duomenys, 27, 86

PDF žr. „Adobe Reader“

priedai, 85

prieigos taškai, 86

prietaiso tvarkytuvė
- sąrankos pradžia, 82
- serverio rinkinių nustatymas, 81

programos
- įdėjimas, 80
- palaikomos, 80
- pažymų tikrinimas, 81

Radijas 44

ryšiai
draudimas (blokavimas), 13, 86
neatsakytų ryšių peržiūra, 12
neseniai rinktų peržiūra, 12
peradresavimas, 12, 85
pertraukos nustatymas, 11
rinkimas, 11

sauga, 85

Skaitmeninis rėmelis, 42

užrašai
sinchronizavimas, 55
užrašų kūrimas, 55

Vaizdo įrašų doroklis, 38

Zip, 79

žodynas, 76

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: I8510

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMS	**EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)** **EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908- 1 V3.2.1 (07-2005)** **EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 ⓘ

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Lithuanian. 11/2008. Rev. 1.0